

# Shelly® Door/Window2



## БЪРЗА РЕАКЦИЯ

Времето за реакция зависи от локалната Wi-Fi мрежа. Силата на сигнала, фиксираният IP адрес и бързият рутер определят скоростта на свързване.

В продължение на поне 1,5 секунди сензорът ще изпраща локална заявка към друго Shelly устройство или по MQTT.



## ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА

Повече от 12 000 събуждания и 18 месеца живот на батерията. Процесорът е с много ниска консумация на енергия, комбиниран с 2 батерии CR123A, позволява повече от 2 години живот на батериите.



### Работа с Wi-Fi

Shelly DW2 може да се свърже с всяка Wi-Fi мрежа или да работи като точка за достъп.



### Лесен контрол без хъб

Управлявайте директно чрез смартфона си с приложението Shelly Cloud.



### Сензор за отваряне и затваряне

Сензорът Shelly Door/Window2 открива и съобщава за отварянето и затварянето на врати и прозорци.



### Температурен сензор

Бъдете наясно с температурните колебания и поддържайте дома си комфортен по всяко време.



### Без кабели

Монтирайте Shelly Door/Window 2 на вратата или прозореца си използвайки двойно залепващите му ленти.



### Безплатна история в облака

С Shelly Flood можете да видите записаните данни за температура до една година.



### Живот на батерията до 2 години

Shelly Door/Window 2 има дълготраен живот на батерията.



### Висока съвместимост

Възможност за работа в облак, локално, или чрез MQTT, REST, COAP протоколи

## СЕНЗОР ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С БЪРЗА РЕАКЦИЯ

Shelly Door/Window 2 е предназначен за отчитане на отварянето и затварянето на врати и прозорци. Компактният му и подобрен дизайн позволява лесното му монтиране на всяка врата или прозорец. В комбинация с други умни устройства, Shelly Door/Window2 може да доведе до повишена сигурност на дома ви, както и енергийна ефективност.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	Две 3 VDC - CR123A батерии без възможност за презареждане
Живот на батерията	до 18 месеца
Съответства на директиви	<ul style="list-style-type: none"><li>• RED 2014/53/EC</li><li>• LVD 2014/35/EC</li><li>• EMC 2014/30/EC</li><li>• RoHS2 2011/65/EC</li></ul>
Работа при температура	-10 ÷ 50°C
Максимална радиочестотна мощност	12.71 dBm
Радиопротокол	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Радиочестотна лента	2412 - 2472 MHz
Работен обхват (в зависимост от конкретната обстановка)	<ul style="list-style-type: none"><li>• до 50 m на открито</li><li>• до 30 m на закрито</li></ul>
Размери	Сензор 82x23x20 mm Магнит 52x16x13 mm
Консумация на електроенергия	Статичен: ≤10 µA Аларма: ≤60 mA

### Лесна настройка:

1. Закрепете сензора Shelly Door/Window2 към всяка врата или прозорец. Двете части на сензора трябва да са близо една до друга.
2. Изтеглете приложението Shelly Cloud на вашия смартфон или таблет.
3. Свържете Shelly Door/Window2 към вашия Wi-Fi рутер.
4. Добавете Shelly Door/Window2 към Shelly Cloud.
5. Съвместим с други устройства.



Врата/прозорец е отворен



Сигнализира на Shelly 1PM да изключи отоплението.  
**Пести енергия.**